

**Tabela 3.1 RESUMO DAS EQUAÇÕES IMPORTANTES PARA OPERAÇÃO DA JUNÇÃO pn.**

Grandeza	Relação	Valores de Constantes e Parâmetros (para Si intrínseco a T = 300 K)
Concentração de portadores no silício intrínseco (/cm <sup>3</sup> )	$n_i^2 = BT^3 e^{-E_G/kT}$	$B = 5,4 \times 10^{31}/(K^3 cm^6)$ $E_G = 1,12 \text{ eV}$ $k = 8,62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ $n_i = 1,5 \times 10^{10}/cm^3$
Densidade da corrente de difusão (A/cm <sup>3</sup> )	$J_p = -qD_p \frac{dp(x)}{dx}$ $J_n = +qD_n \frac{dn(x)}{dx}$	$q = 1,60 \times 10^{-19} \text{ Coulomb}$ $D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}$ $D_n = 34 \text{ cm}^2/\text{s}$
Densidade da corrente de deriva (A/cm <sup>3</sup> )	$J_{\text{deriva}} = q(p\mu_p + n\mu_n)E$	$\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
Resistividade (Ω cm)	$\rho = 1/\left[ q(p\mu_p + n\mu_n) \right]$	$\mu_p$ e $\mu_n$ diminuem com o aumento na concentração de dopantes
Relação entre mobilidade e difusividade	$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T$	$V_T = kT/q$ $\cong 25 \text{ mV}$
Concentração de portadores no silício tipo n (/cm <sup>3</sup> )	$n_{n0} \cong N_D$ $p_{n0} = n_i^2/N_D$	
Concentração de portadores no silício tipo p (/cm <sup>3</sup> )	$p_{p0} \cong N_A$ $n_{p0} = n_i^2/N_A$	
Tensão interna da junção (V)	$V_0 = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$	
Largura da região de depleção (cm)	$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$ $W_{\text{dep}} = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left( \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_0 + V_R)}$	$\epsilon_s = \epsilon_{\text{silício}} = 11,7\epsilon_0$ $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ $\epsilon_s = 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$
Carga armazenada na região de depleção (Coulomb)	$q_J = q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A W_{\text{dep}}$	
Capacitância de depleção (F)	$C_j = \frac{\epsilon_s A}{W_{\text{dep}}}$ , $C_{j0} = \frac{\epsilon_s A}{W_{\text{dep}} _{V_R=0}}$ $C_j = C_{j0} \left/ \left( 1 + \frac{V_R}{V_0} \right)^m \right.$ $C_j \cong 2C_{j0}$ (para polarização direta)	$m = \frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$
Corrente direta (A)	$I = I_{\text{DIODO}} = I_{\text{TOTAL}} = I_p + I_n$ $I_p = Aq n_i^2 \frac{D_p}{L_p N_D} (e^{V/V_T} - 1)$ $I_n = Aq n_i^2 \frac{D_n}{L_n N_A} (e^{V/V_T} - 1)$	
Corrente de saturação (A)	$I_s = Aq n_i^2 \left( \frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right)$	
Tempo de vida dos portadores minoritários (s)	$\tau_p = L_p^2/D_p$ $\tau_n = L_n^2/D_n$	$L_p, L_n = 1 \text{ a } 100 \mu\text{m}$ $\tau_p, \tau_n = 1 \text{ a } 10^4 \text{ ns}$
Carga armazenada devido aos portadores minoritários (C)	$Q_p = \tau_p I_p$ $Q_n = \tau_n I_n$ $Q = Q_p + Q_n = \tau_T I$	
Capacitância de difusão (F)	$C_d = (\tau_T / V_T) I$	