


▶▶▶ APRESENTAÇÃO DA LINHA 8051 E SEUS OPCIONAIS:

A linha de kits modulares 8051 inovam a maneira de se usar a tão difundida família 8051. Trata-se de um conjunto de módulos que juntos compõem um kit completo de 8051 e totalmente integrada ao padrão USB, ou seja, a programação é feita diretamente via USB.

Essa linha de kits surpreende pela sua praticidade e pela produtividade que proporciona.

O programa é transferido e executado diretamente na placa, graças ao gravador USB contemplado na CPU, que se encarrega desta tarefa.

O kit conta também com conectores práticos que dão acessos aos 4 ports do 8051, sendo facilmente estendido a circuitos externos, de maneira que esse kit não destina-se apenas a estudantes, sendo também uma ótima opção para projetos em geral.



▶▶▶ **INTRODUÇÃO:**

A família de Microcontroladores 8051 são ainda os mais usados em todo o mundo, pois mesmo em se tratando de uma arquitetura de 8 bits atende ainda uma considerável demanda do mercado, graças a algumas características predominantes:

- Baixo Custo
- Grande variedade de periféricos disponíveis no chip
- Ser uma arquitetura extremamente difundida no mercado, e conseqüentemente conhecido pelos profissionais que atuam no segmento.
- Expansão de memória já previstas na arquitetura do microcontrolador

▶▶▶ **Principais Características do kit:**

- Gravação in circuit USB (*usuário grava programa na flash do 8051 direto na placa*)
- Frequência de trabalho de 11,0592MHz (*Proporciona todos os Baud rates mais comuns*)
- Led indicativo de circuito energizado
- Leds indicativos de kit em comunicação USB.

▶▶▶ **Módulos e acessórios disponíveis :**

- CPU-8051-USB (*CPU microcontrolada baseada em 8051*)
- PR-LED-BT (*Módulo de botões e Leds*)
- PR-LCD-1602 (*Módulo de display LCD 16x2 com back light*)
- PR-7SEG-4 (*Módulo de display 7 segmentos multiplexado de 4 dígitos*)
- PR-AD8 (*Módulo de conversor digital Analógico de 8 Bits*)
- CD ROM (*Todo o material necessário p/ exploração do kit*)
- CABO USB (*para programação do 8051*)
- CABO RS232 (*Utilizado para fechar comunicação via RS232*)

▶▶▶ **Periféricos disponíveis:**


- Microcontrolador 8051 da Atmel (*AT89S52*)
- Circuito de gravação USB
- Comunicação RS232 totalmente pronto para uso.
- Display LCD 16x2 com back Light
- Display 7 segmentos de 4 dígitos. (*Multiplexado*)
- Conversor digital analógico de 8 Bits.
- 9 Leds.
- 9 botões de pulso.
- 2 Botões com trava.
- Conectores que dão acesso a todos os ports do 8051 (*Expansão aos módulos e a circuitos externos em geral*)
- Botão de Reset
- Acesso aos pinos de interrupção via acionamento de botões

▶▶▶ **Conteúdo do CDROM:**

- Pack-ControlChip_8051.exe (*Pacote com todos os itens necessários p/ uso com o Kit*)
- Editor/compilador Assembly e Linguagem C p/ 8051 (*Contido no Pack.exe*)
- Software p/ transferência de seus programas p/ o kit. (*Contido no Pack.exe*)
- Software padrão do Windows para comunicação Serial em geral
- Progs exemplos didaticamente comentados.



▶▶▶ CPU-8051-USB

Trata-se certamente do melhor kit de desenvolvimento baseado em 8051 do mercado. O projeto desenvolvido não impõe nenhuma restrição quanto ao uso do microcontrolador, dando total autonomia ao usuário.



O GRAVADOR USB

A CPU conta com um gravador USB embarcado no kit, e graças a isso o 8051 (AT8952) pode ser programado diretamente pela porta USB.



Obs: Durante a gravação da memória flash, são utilizados os pino P1.5, P1.6 e P1.7, portanto durante a gravação é recomendado que usuário tenha nada plugado no conector relacionado ao port P1.



LEDS DE STATUS DO KIT

O kit possui 2 Leds de Status, conforme visto na figura abaixo:



-Led vermelho:


Indica que o kit encontra-se alimentado, e permanecerá aceso enquanto o kit se mantiver alimentado

-Led Amarelo:


Ficará aceso enquanto o PC estiver se comunicando com o Kit via USB.

RS232 Embarcado no Kit

- Driver para comunicação RS 232



É só acionar a chave HAB/Desab RS232 e pronto.... a serial já esta prontinha p/ ser usada.



Obs: Quando o usuário estiver utilizando os pinos P3.0 e P3.1 através do conector CN3 para controlar algum módulo ou qualquer outro circuito externo, a serial deverá permanecer desativada pois os pinos destinados a serial do 8051 são P3.0 e P3.1.

Botão e Led p/ testes rápidos

A CPU-8051-USB possui 1 Led e 1 Botão disponível ao usuário.

Led: Quando habilitado, estará ligado ao pino P0.0 do 8051

Botão: Quando habilitado, estará ligado ao pino P0.1 do 8051

O usuário habilita ou Desabilita o Led ou Botão através do Dip Switch.




Obs: Quando o usuário estiver utilizando o port P0 através do conector para controlar algum módulo ou qualquer outro circuito externo, recomendamos que o Led e o Botão seja desabilitado para que não interfira no funcionamento do circuito externo.

RESISTORES DE PULL-UP PORT P0

Na arquitetura 8051 todos os pinos do port P0 são Open Drain, necessitando assim de resistores de Pull-Up.

A CPU-8051-USB já vem com esses resistores, e habilitados de fábrica, porem caso o usuário queira desabilita-los, basta retirar o estanho da Solder Bridge demonstrado na imagem abaixo:




PR-LCD-1602


Este módulo é composto por um display LCD 16x2 com backlight. Com ele podemos abordar todos os conceitos envolvendo display LCD.



O módulo é versátil e permite o usuário utilizá-lo em todas as configurações possíveis, tanto em modo 4 Bits quanto em modo 8 Bits. Para utilizá-lo basta uma simples conexão entre a CPU-8051-USB e pronto, o módulo já está pronto para uso, pois a alimentação vem da própria CPU-8051-USB.




Todas as informações importantes estão impressas na própria placa, descartando a necessidade de consultar manuais a todos momento.




Como descrito na própria placa, se desejarmos utilizar o LCD no modo 4 Bits, utilizaremos apenas o CN1, já se desejarmos utiliza-lo no modo 8 Bits, utilizaremos o CN1 e CN2.

EM MODO 4 BITS (Utiliza-se apenas CN1):




Para a comunicação em 4 Bits são utilizados os bits Px.0, Px.1, Px.2, Px.4, Px.5, Px.6, Px.7
 Repare que o Bit Px.3 não é utilizado.

Este pino esta disponível no CN3 para utilização normalmente.



Em modo 8 Bits, o LCD utiliza 11 Pinos.
Como são utilizados 2 ports para tal (16Bits) sobram então 5 Bits que podem ser utilizados na EXTENSÃO CN3 como no exemplo abaixo.



No exemplo acima estamos conectando Leds a esses pinos, no entanto é apenas um exemplo, poderia ser botão ou qualquer outra coisa.

▶▶▶ PR-LED-BT

Este módulo é composto basicamente por 8 Leds e 10 Botões.



A descrição de conexão estão impressas na própria placa, sendo basicamente 2 Conectores.

CN1: Conectados os 8 Leds.


Os leds são Aceso em nível lógico “0” e apagados em nível lógico “1”

CN2: Conectados os 10 Botões.

Temos 8 Botões do tipo pulso e 2 Botões com trava.

Os 2 botões com trava (*BT10 e BT11*) estão em paralelo com os 2 botões de pulso (*BT0 e BT1*) e o usuário pode usar tanto o de pulso quanto o com trava.

Exemplo de Conexão CPU com PR-LED-BT



PR-7SEG-4

Este módulo é composto de 4 displays de 7 segmentos trabalhando de forma multiplexada.. O principal objetivo deste módulo é possibilitar a abordagem do assunto multiplexação.



O barramento responsável por “desenhar” os numero, é único p/ os 4 dígitos, de maneira que a ideia é mostrar 1 por vez.

Exemplo:

Se desejarmos “imprimir” o número 0108 devemos executar os passos abaixo.

- Hab apenas o dig 1 e desenhe o num 0 (Os outros 3 dígitos permanecerão totalmente apagados)
- Hab apenas o dig 2 e desenhe o num 1 (Os outros 3 dígitos permanecerão totalmente apagados)
- Hab apenas o dig 3 e desenhe o num 0 (Os outros 3 dígitos permanecerão totalmente apagados)
- Hab apenas o dig 4 e desenhe o num 8 (Os outros 3 dígitos permanecerão totalmente apagados)

Ao fazermos isso veremos 1 dígito por vez.

A ideia é aumentar a velocidade com que os dígitos são trocados (*Frequência*) de modo que o olho humano (*Que capta apenas até em torno de 60Hz*) não enxergue mais os dígitos piscando e sim como se todos estivessem acessos.

As conexões estão escritas na própria placa.

CN1: Barramento dados. (*É através desse barramento que “desenhamos” os números em 1 dos 4 displays*)

CN2: São utilizados 4 bits desse conector para habilitar cada um dos dígitos. (CN2.4, CN2.5, CN2.6, CN2.7)

Por exemplo:

Se o port conectado ao CN2 for o P2, teremos...

- P2.4 -> Hab dígito 1
- P2.5 -> Hab dígito 2
- P2.6 -> Hab dígito 3
- P2.7 -> Hab dígito 4

Os pinos não utilizados do CN2 estão disponíveis no CN3.

Exemplo:


Se conectarmos o port P2 do 8051 no CN2 do módulo.

Estaremos utilizando para habilitar os 4 dígitos os pinos P2.4, P2.5, P2.6 e P2.7.

Os que não estão sendo utilizados pelo módulo (P2.0, P2.1, P2.2, P2.3) estarão disponíveis ao usuário pelo CN3 para serem utilizados normalmente .

▶▶▶ PR-AD8

Este módulo é um conversor Analógico Digital de 8 Bits, sendo o conversor utilizado o ADC080x. Com este módulo poremos efetuar leituras de 0 a 5 Vdc com o 8051 .



Como o próprio nome diz, esse módulo efetua a conversão de um sinal analógico para um sinal digital de 8 Bits.

- Se inserirmos 5 Volts na entrada, o conversor, enviará o numero 255 em sua saída, a ser lida pelo microcontrolador.
- Se inserirmos 2,5 Volts na entrada, o conversor enviara o numero 127 em sua saída, e assim por diante....

Obs: Conforme impresso na placa, o CN1 bate bit a bit com o conector. Bit 0 uC = Bit 0 adc e assim por diante, de modo que para efetuar a leitura do AD, basta uma instrução do tipo **MOV A,Px**.


Utilizar o módulo é algo realmente simples, bastando conectar o flat cable no CN1 do módulo e em algum port da CPU.

Feito isso, basta efetuar a leitura do port em questão, que lá já haverá um valor de 0 a 255 proporcional a tensão inserida na entrada.

Control Chip Engenharia

<http://www.controlchip.com.br>


O módulo da ao usuário 2 opções de variar a entrada. (Via **TRIMPOT** ou via **BORNE**)



O Trimpot é um recurso extremamente prático para simulação, muito utilizado quando estamos em fase de desenvolvimento, pois podemos variar a tensão (0 a 5Vdc) apenas girando o trimpot com uma simples chave de fenda.

No entanto, se o usuário desejar, pode inserir uma tensão analógica (*Proveniente de sensores, fontes etc..*) para medir tensões vindas externamente ao módulo, através de 2 Bornes.

A Seleção entre TRIMPOT ou BORNES é feito por meio de uma chave.



Led verde = Variação via Trimpot

Led Vermelho = Variação via tensão inserida no bornes (0 a 5Vdc)


Atenção##

Se inseridas tensões superiores a 5Vdc, o módulo poderá ser danificado, assim como se inserida tensões negativas. Siga cuidadosamente os sinais impressos próximos ao borne de + e -.


Recomendamos aos iniciantes utilize o TRIMPOT p/ efetuar seus estudo, pois assim não há perigo de inserir tensões erradas no módulo.

Para a correta inicialização do módulo, é recomendado seguir o procedimento abaixo:


- 1) antes de alimentar o Módulo pressione o botão RST
- 2) Plugue o Flat Cable p/ alimenta-lo
- 3) Solte o botão RST
- 4) Pronto, o módulo pode ser usado normalmente.



Diversos programas exemplos são fornecidos juntamente com o kit. Um deles, mostra no LCD o valor lido do conversor AD.




Com o trimpot do PR-AD8 habilitado, variamos com uma chave de fenda, e vemos o valor sendo alterado no LCD como na img abaixo:




▶▶▶ PRT-BRD-CABLE.


Trata-se de um cabo que permite facilmente a expansão do kit a circuitos externos, montados em ProtoBoard. No cabo temos todos os pinos do port em questão Px.0 a Px.7 + VCC + GND.



Este opcional é muito interessante para protótipos, pois com uma conexão muito simples o usuário poderá montar em protoboard em qualquer circuito a ser controlado pela CPU, sem necessitar nem mesmo de fonte externa.

EXEMPLO MONTAGEM EM PROTOBOARD DE DISPLAY LCD:



PINAGEM PRT-BRD-CABLE:

Podemos observar na imagem acima a pinagem do conector. Ele contempla todos os pinos do port em questão como também o Vcc e GND.

Este item realmente facilita e agiliza o desenvolvimento em geral, pois o usuário pode simplesmente “pular” toda a etapa de criação de PCI quando o projeto ainda encontra-se em fase de protótipo.


Após todos os testes e validações em protoboard, o usuário poderá então criar a PCI definitiva.

▶▶▶ **INSTALANDO OS SOFTWARES P/ USAR O KIT.**

1) Execute o programa de instalação “Pack-8051.exe” contido na pasta “COMPILADORES-PackFull” dentro do CD de instalação fornecido com o Kit.

2) Siga o procedimento de instalação com a ajuda do instalador.

3) Ao finalizar a instalação, uma pasta **CONTROL CHIP_8051** será criada no menu “Iniciar>>Programas” do Windows, lá você encontrará os seguintes softwares:



- **Compilador C e Asm** (Compilador/Editor usado p/ criar e compilar (.Hex e .Bin) seus programas tanto em linguagem C quanto em Assembly.)
- **DATASHEET-AT89S52** (Arquivo PDF com todos os dados sobre o uC AT89S52.)
- **HYPER_TERMINAL** (Programa do Windows usado p/ comunicação serial em geral)
- **PROG-CPU-8051-USB** (Usado p/ gravar o programa do usuário no 8051.)
- **UPCODES_8051** (Arquivo PDF com todas as instruções e seus respectivos UPCODES além de descrição resumida do microcódigo de cada instrução.)
- **Uninstall** (Aplicativo p/ desinstalação do Pack-8051)

Obs: O CD de instalação possui diversos programas exemplos, tanto em linguagem C quanto em Assembly. Utiliza-los será um ótimo começo para seus estudos.

▶▶▶ SOFTWARE DE GRAVAÇÃO USB (PROG-CPU-8051-USB)

Este software é utilizado para gravar na memória flash do 8051 o programa do usuário previamente compilado.

Vejamos a descrição item a item do programa.



1. **Efetua a Conexão/Desconexão do Software com o Kit.**
Antes de abrir conexão é necessário estarmos com o kit alimentado e com o cabo Usb (PC/Kit) conectado.
2. **Efetua Desconexão do Software com o Kit.**
3. **Abre uma janela para selecionarmos o arquivo compilado (*.bin) a ser enviado ao kit.**
4. **Apaga a memória flash do 8051**
5. **Verifica se a memória do 8051 encontra-se apagada.**
6. **Grava no 8051 o programa compilado (*.bin) selecionado no item 2.**
7. **Compara o programa selecionado no item 2 com o programa contido na flash do 8051.**
Vale comentar que obviamente, quando o 8051 possuir os lock bits ativados (Modo 3 ou 4) gravados, não conseguiremos ler o conteúdo da memória flash do 8051, e nesse caso, haverá falha na leitura.
8. **Seleção do Device desejado (No caso do Kit é o AT89S52)**
9. **Grava os Lock bits no 8051. (Usado p/ proteger o programa gravado no chip)**
Repare que temos 4 modos de Lock Bits, que são descritos abaixo.
 - Modo 1: Não atribui nenhuma restrição. (qualquer um pode ler o programa contido no chip)
 - Modo 2: Instrução MOVC é desab quando programa sendo executada em memória externa.
 - Modo 3: O mesmo do Modo 1, porem a verificação de programa também é desabilitada.
 - Modo 4: O mesmo do Modo 2, porem a execução em memória externa é desabilitada.
10. **Status e informações da conexão com o kit**
11. **Demonstra o caminho do arquivo *.bin selecionado.**
12. **Barra de Andamento do processo em execução.**

Uma vez conhecido cada item do software podemos então conectar o kit com o PC, e enviar o programa desejado.

Com o kit alimentado e com o cabo Usb conectado com o PC, podemos abrir o programa e clicar em **Conectar**, visto no item 1.

Ao fazermos isso, o software estabelecerá comunicação com o kit, e habilitará os ícones ao usuário, conforme visto na figura abaixo:



Em seguida podemos usar o programa de acordo como vimos acima, tendo acesso a apagar, verificar escrever, e gravar os lock bits.


O programa do usuário é executado imediatamente após o fim da gravação.

Obs: É recomendado sempre antes de desconectar fisicamente o cabo do Kit ou desalimentar a placa CPU, que o usuário clique no item 2 (DESCONECTAR).


▶▶▶ EDITOR COMPILADOR C e ASM (Assembly e C)

Esse é o Software que criaremos e compilaremos todos os nossos programas, tanto em C quanto em Assembly.


Abra o software COMPILADOR C e ASM.
Com o compilador aberto clique em Abrir



Com a janela de seleção aberta, escolha um dos programas exemplos que acompanha o kit. Lembrando que a extensão a ser aberta é *.ASM (*quando assembly*) ou *.C (*quando em C*)



Após aberto, todas as instruções já podem ser visualizadas.



```

Jens' File Editor - [PR-LCD-1602.asm]
File Edit View Settings Windows ?
PR-LCD-1602.asm
77 LCALL WRITESTRING
78 MOV A,#150
79 CALL TIMER_6ms
80 ;-----
81 ;==== TELA 2 ====
82 ;-----
83 CALL CLEAR_LCD
84 ;--- Linha 1 ---
85 MOV A,#0
86 LCALL POS_LIN1
87 MOV DPTR,#MENSAGEM3
88 LCALL WRITESTRING
89 ;--- Linha 2 ---
90 MOV A,#0
91 LCALL POS_LIN2
92 MOV DPTR,#MENSAGEM4
93 LCALL WRITESTRING
94 MOV A,#150
95 CALL TIMER_6ms
96 ;-----
97 ;==== TELA 3 ====
98 ;-----
99 CALL CLEAR_LCD
100 ;--- Linha 1 ---
101 MOV A,#0
102 LCALL POS_LIN1
103 MOV DPTR,#MENSAGEM5

```

Para compilar seu programa, basta clicar em COMPILAR destacado em vermelho na imagem acima.

*O compilador sabe se deve compilar em C ou em assembly pela extensão do arquivo *.ASM ou *.C. Portanto o usuário não precisa se preocupar com isso.*

Obs: Na linguagem C devemos compilar a partir da função MAIN, portanto, caso esteja programando em C e seu programa tenha vários arquivos C, deve-se compilar com o arquivo que possui a função MAIN na tela.

A repare que sempre ao abrirmos um arquivo *.ASM ou *.C automaticamente o editor já assume cores para as instruções.


Quando estamos criando um arquivo novo, antes de salvá-lo como *.ASM ou *.C, as instruções ainda não estarão coloridas, pois você ainda não salvou o arquivo como *.ASM ou *.C.

Se desejar trabalhar sempre com as instruções coloridas, adote os passos abaixo quando for criar um programa do “zero”:

- 1) Com o compilador aberto **Clique em novo**
- 2) Na janela em branco **Antes de começar a programar** salve o arquivo na extensão *.ASM e feche-o
- 3) Agora é só abrir o arquivo já com a extensão *.ASM ou *.C (que acabou de ser salvo) e começar a programar que a coloração já estará ativa.

Após finalizar seu programa, clique no botão COMPILAR na parte superior do software, para que o arquivo a ser gravado no 8051 *.Bin seja gerado.

Se não houver erros em seu programa, a compilação será efetivada, e uma mensagem mostrada na parte inferior do software, destacado em vermelho na imagem abaixo:



The image shows a screenshot of a file editor window titled 'Jens' File Editor - [PR-7SEG-4.ASM]'. The window contains assembly code for a program named 'PR-7SEG-4.ASM'. The code includes instructions for displaying numbers on a 7-segment display, such as 'CALL DISP1', 'MOV P0,#249', and 'CALL TIMER_1'. A comment indicates 'Le Conversor AD e carrega no temporizador'. Below the main code, there is a section for a timer routine labeled 'TEMPORIZADOR'. At the bottom of the editor, a message box is displayed with a red border, indicating a successful compilation: 'SUCESSO NA COMPILACAO DO PROGRAMA. ARQUIVOS CRIADOS: PR-7SEG-4.hex, PR-7SEG-4.BIN - Arquivo a ser transmitido seu Kit CPU-8051-USB'.

```

Jens' File Editor - [PR-7SEG-4.ASM]
File Edit View Settings Windows ?
PR-7SEG-4.ASM
26 ORG 0000H
27 MOV A,#50
28 INICIO:
29 ; ----- MOSTRA (1) -----
30 CALL DISP1
31 MOV P0,#249
32 CALL TIMER_1
33 ; ----- MOSTRA (2) -----
34 CALL DISP2
35 MOV P0,#164
36 CALL TIMER_1
37 ; ----- MOSTRA (3) -----
38 CALL DISP3
39 MOV P0,#176
40 CALL TIMER_1
41 ; ----- MOSTRA (4) -----
42 CALL DISP4
43 MOV P0,#153
44 CALL TIMER_1
45
46 ;--- Le Conversor AD e carrega no temporizador
47 MOV A,P3
48 LJMPL INICIO
49
50 ;=====
51 ;===== TEMPORIZADOR =====
52 ;=====
53 TIMER_1:
54 CJNE A,#0,CONTINUA
55 MOV A,#1
56 CONTINUA:
57 MOV R7,A
58 INICIO_TIMER_1:
59 MOV R5,#5
60 MOV R6,#5
61 REPEAT_TEMP:

```

=====
CONTROL CHIP ENGENHARIA =====
http://www.controlchip.com.br
=====

SUCESSO NA COMPILACAO DO PROGRAMA. ARQUIVOS CRIADOS:
PR-7SEG-4.hex
PR-7SEG-4.BIN - Arquivo a ser transmitido seu Kit CPU-8051-USB
=====

▶▶▶ Bons projetos

Se você está lendo este manual, é porque adquiriu um de nossos kits de desenvolvimento baseado em 8051.

Podemos certamente dizer que você adquiriu o melhor kit de 8051 do mercado e que evoluirá muito com ele.

Nós da Control Chip desejamos a você ótimos estudos e Bons projeto.

Atenciosamente.

Equipe Control Chip

www.controlchip.com.br